

國立臺北護理健康大學

智慧校園管理系統 網頁平台操作手冊

 管理員

目
錄

首頁

尚未登入

管理員登入畫面

管理員登入後

密碼變更

MENU
選單

客服中心

管理中心

管理中心

1 宿舍名單群組管理 ➔ 1-1 名單管理

單筆新增

名單匯入

修改名單資料

目
錄

管理中心

2 智慧門禁管理

查詢

房間刷卡明細

管理設定

門鎖模式設定

目
錄

管理中心

3 智慧電力管理

3 智慧電力管理→3-1 查詢

電力使用紀錄

付款紀錄查詢

系統使用現況

用電現況

報表匯出>日報表

報表匯出>月報表

報表匯出>年報表

目
錄

管理中心

3 智慧電力管理 → 3-2 管理設定

費率設定

付費上限

收費模式設定

退費時段設定

期末退費設定

目
錄

管理中心

4 智慧公共廚房管理

查詢

廚房使用紀錄

廚房使用現況

報表匯出

管理設定

模式&費率

5 客服處理現況

連結網頁

① MENU選單

② 登入按鈕



① MENU選單

- 首頁
- 客服中心

② 登入按鈕

- 學生登入
- 管理員登入



The screenshot shows the administrator login interface of the National Taipei University of Nursing and Health Sciences. At the top, there is a navigation bar with the university's logo and name in Chinese and English, and two buttons: "學生登入" (Student Login) and "管理員登入" (Administrator Login). The main content area features a blurred background image of a university building. In the center, there is a white login form titled "管理員登入" (Administrator Login). The form contains two input fields: "帳號" (Account) and "密碼" (Password), each with a corresponding icon (a person for the account and a lock for the password). Below the input fields is a green "登入" (Login) button.

輸入管理員帳號、密碼後登入

① MENU選單



② 管理員設定



① MENU選單

- 首頁
- 客服中心
- 管理中心


② 管理員設定

- 密碼變更
- 登出



密碼變更：

- 點選「密碼變更」可進行密碼的變更
- 「登出」後畫面為未登入的首頁畫面



客服中心：

- 「MENU選單」 > 「客服中心」
- 可在此反應與電力系統使用上有關的疑問，系統後台收到後會由專人處理並修復

1



宿舍名單管理

2




智慧門禁管理

3



智慧電力管理

4



智慧公共廚房管理

5



客服處理現況

管理中心

①宿舍名單管理

③智慧電力管理

⑤客服處理現況


②智慧門禁管理

④智慧公共廚房管理

1



宿舍名單管理



單筆新增

1-1



名單匯入

1-2



修改名單資料

1-3

單筆新增

編號	<input type="text" value="學號/教職員工"/>
姓名	<input type="text"/>
性別	<input type="text" value="請選擇"/>
卡號	<input type="text"/>
房號	<input type="text"/>
登入身分	<input type="text" value="請選擇後台登入身分"/>
群組	<input type="text" value="請選擇"/>

確認新增



單筆新增

① 輸入所有條件資料後按下 **確認新增**

② 身份單筆建立完成

名單匯入

存檔格式：CSV
編碼格式：UTF-8

[下載CSV空白檔案](#)

[確認匯入](#)

[現有名單匯出](#) [清空名單](#) [↓ 下載 群組代碼表](#)

名單群組一覽表

群組代碼	群組名稱	用途說明	備註	狀態
1	管理員	管理員		啟用
2	一般管理員	一般管理員		啟用



名單匯入

①於學期初新學生入住全部名單更新匯入或期中後補生入住小批量名單匯入方式

②名單匯入格式：

- 存檔格式：CSV格式
- 編碼格式：UTF-8

💡 網頁有提供下載格式 💡

名單匯入

存檔格式：CSV
編碼格式：UTF-8

[下載CSV空白檔案](#)

[確認匯入](#)

[現有名單匯出](#) [清空名單](#) [下載 群組代碼表](#)

名單群組一覽表

群組代碼	群組名稱	用途說明	備註	狀態
1	管理員	管理員		啟用
2	一般管理員	一般管理員		啟用

名單匯入方式

學生資料依CSV內建欄位填入資料後儲存，於 **選擇檔案** 處選擇已儲存名單檔案，按下 **確認匯入** 即完成學生名單匯入



- ① 匯出名單為所有建立在內的人員資料
- ② 針對新學期開始，入住人員整批更新，匯入新名單前需先按下清空名單再執行名單匯入
- ③ 可下載匯入名單的群組欄位代碼表

名單匯入

格式：CSV
格式：UTF-8

下載CSV空白檔案

下載CSV空白檔案

確認匯入

現有名單匯出 清空名單 下載 群組代碼表

名單群組一覽表

群組代碼	群組名稱	用途說明	備註	狀態
1	管理員	管理員		啟用
2	一般管理員	一般管理員		啟用

名單匯入方式

- ① 下載後以記事本開啓
- ② 另存新檔
- ③ 檔名：XXXX.csv
存檔類型：所有檔案
編碼：UTF-8
- ④ 開啓XXXX.csv
- ⑤ 如果開啓後仍是亂碼接著做以下步驟：
- ⑥ 開新的Excel點選工具列資料
- ⑦ 選擇「取得外部資料」點選匯入文字檔
後點選步驟2的檔案會出現以下的視窗
- ⑧ 參照下一頁的步驟操作（下一頁接續）

windows : ⑧接續上一頁的步驟操作，步驟 3-1

匯入字串精靈 - 步驟 3 之 1

資料剖析精靈判定資料類型為分隔符號。
若一切設定無誤，請選取 [下一步]，或選取適當的資料類別。

原始資料類型

請選擇最適合的原始資料的檔案類型：

1 分隔符號(D) - 用分欄字元，如逗號或 TAB 鍵，區分每一個欄位。

固定寬度(W) - 每個欄位固定，欄位間以空格區分。

2 起始列號(R): 1 檔案原始格式(O): 65001 : Unicode (UTF-8)

我的資料有標題。(M)

預覽檔案 C:\Users\aoviv\Desktop\2121 (2).csv

1	學號/教職員工編號,姓名,性別,卡號,房號,群組,登入身分
2	123456789,小明,男,9876543210,A201,1,學生
3	123456789,小美,女,123456789,A201,"2,3",管理員
4	
5	
6	

3

取消 < 上一步(B) 下一步(N) > 完成(F)

windows : ⑧步驟 3-2

匯入字串精靈 - 步驟 3 之 2

您可在此畫面中選擇輸入資料中所包含的分隔符號，您可在預覽視窗內看到分欄的結果。

分隔符號

- Tab 鍵(T)
- 分號(M)
- 逗點(C)
- 空格(S)
- 其他(O):

連續分隔符號視為單一處理(R)


文字辨識符號(Q):

預覽分欄結果(P)

學號/教職員工編號	姓名	性別	卡號	房號	群組	登入身分
123456789	小明	男	9876543210	A201	1	學生
123456789	小美	女	123456789	A201	2,3	管理員

取消 < 上一步(B) **下一步(N) >** 完成(E)

windows : ⑧ 步驟 3-3



◀ 返回

修改名單資料

編號

姓名

房號

身分

查詢結果

學號/教職員工編號	姓名	性別	卡號	房號	備註	群組	操作
081112310	吳柔璇	男	0797049313	A410	學生		
061114126	劉欣怡	男	0796744961	A317	學生		
063114109	黃菁瑜	男	0000619953	A309	學生		
063114053	黃憲璋	男	0000561889	A402	學生		
071114421	劉怡璇	男	3370647768	A513	學生		
061114337	曹瑛睿	男	0000578337	A303	學生		
081114452	梁術峻	男	0797465697	A509	學生		
083114109	程曉君	男	0797593313	A313	學生		
071114112	楊晉輝	男	3387725800	A304	學生		
071114416	陳祥次	男	0817784897	A304	學生		

首頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 | 當前頁 1 | 共 49 頁



修改名單資料

輸入編號(學號/教職員工編號/卡號)或姓名、房號、身份(管理員/住宿/非住宿)按下查詢按 ，出現查詢條件內人員並進行修改



編輯(修改個人資料)



還原後台與機台密碼




刪除

2



智慧門禁管理



查詢

2-1



管理設定

2-2

房間刷卡明細

房號	全部
姓名	全部
學號	全部
棟別	全部
樓層	全部
開始時間	2021/08/02
結束時間	2021/08/02

查詢

查詢結果

匯出

#	刷卡時間	棟別/樓層	房號	學號/姓名	備註
1	2021/08/02 09:22:54	B / 1	B0110	559323702 / 管理員檢測卡4	進
2	2021/08/02 09:22:25	B / 1	B0109	559323702 / 管理員檢測卡4	進
3	2021/08/02 09:22:01	B / 1	B0108	559323702 / 管理員檢測卡4	進
4	2021/08/02 09:19:25	B / 1	B0108	559323702 / 管理員檢測卡4	進



房間刷卡明細

輸入房號或姓名、學號、棟別、樓層及開始時間、結束時間按下 **查詢**，出現查詢條件人員房間刷卡明細紀錄

2-2



管理設定



門鎖模式設定

門鎖模式設定



The diagram illustrates the process of setting door lock modes. It starts with a main settings page titled "門鎖模式設定" (Door Lock Mode Setting) which is divided into two sections: "個別房間設定" (Individual Room Setting) and "全部房間設定" (All Rooms Setting). The "個別房間設定" section has a text input field for "輸入房號" (Enter Room Number) with the example "Ex. A0101" and a "查詢" (Query) button. The "全部房間設定" section has three radio button options: "自動上鎖" (Auto Lock), "鎖舌設定" (Locking Mechanism Setting) with "不自動解鎖" (No Auto Unlock) selected, and "系統睡眠設定" (System Sleep Setting) with "不睡眠" (No Sleep) selected. A "確認更新" (Confirm Update) button is at the bottom. An orange arrow points from the "查詢" button in the "個別房間設定" section to a detailed view of the "個別房間設定" page. In this detailed view, the "輸入房號" field contains "A0101", the "查詢" button is highlighted, and the "門鎖設定" (Door Lock Setting) section has "不自動上鎖" (No Auto Lock) selected. The "鎖舌設定" section has "自動解鎖" (Auto Unlock) selected. The "系統睡眠設定" section has "不睡眠" (No Sleep) selected. A "確認更新" button is at the bottom.



門鎖模式設定

設定條件為：

門鎖設定(自動/不自動上鎖)

鎖舌設定(自動/不自動解鎖)

系統睡眠設定(睡眠/不睡眠)

門鎖模式設定



The diagram illustrates the process of setting door lock modes. It shows two main panels: '個別房間設定' (Individual Room Settings) and '全部房間設定' (All Room Settings). The 'Individual Room Settings' panel includes an input field for '輸入房號' (Enter Room Number) with the example 'Ex. A0101' and a '查詢' (Query) button. The 'All Room Settings' panel includes three sections: '門鎖設定' (Door Lock Settings) with '自動上鎖' (Auto Lock) and '不自動解鎖' (No Auto Unlock) options; '鎖舌設定' (Latch Settings) with '不自動解鎖' (No Auto Unlock) and '自動解鎖' (Auto Unlock) options; and '系統權限設定' (System Permissions Settings) with '不權限' (No Permissions) and '自動解鎖' (Auto Unlock) options. A '確認更新' (Confirm Update) button is at the bottom of the 'All Room Settings' panel. An orange arrow points from the '查詢' button in the 'Individual Room Settings' panel to a detailed view of the 'Individual Room Settings' panel below, which shows the '輸入房號' field filled with 'A0101' and the '查詢' button highlighted.



門鎖模式設定

個別房間設定：

輸入房號按下 **查詢** 則出現設定條件，
輸入設定條件按下**確認更新**即完成設定

全部房間設定：

依設定條件完成設定按下**確認更新**
完成設定

全部房間設定

門鎖設定

自動上鎖

鎖舌設定

不自動解鎖

系統睡眠設定

不睡眠

確認更新

全部房間設定

門鎖設定：控制門把帶上時是否會上鎖

- 不自動上鎖：門把帶上後，門鎖不上鎖，人可自由進出
- 自動上鎖：門把帶上後，門鎖自動上鎖

鎖舌設定：當鎖舌吐出來的前提下，是否透過刷卡解鎖

- 不自動解鎖：刷卡時不解鎖
- 自動解鎖：刷卡時會解鎖

系統睡眠設定：

- 睡眠：卡機背光暗
- 不睡眠：卡機背光亮

3



智慧電力管理



查詢

3-1



管理設定

3-2

3-1



查詢



電力使用紀錄



付款紀錄查詢



系統使用現況



用電現況



報表匯出

電力使用紀錄

房號

姓名

學號

棟別

樓層

開始時間

結束時間

狀態

查詢

查詢結果

匯出

#	開始用電時間	結束用電時間	開始用電量 - 結束用電量	棟別/樓層	費別	學號/姓名	電費金額	結帳
1	2020-06-20 14:17:39	使用中	0 - 使用中	Q / 2	G2101	41074007 / 蔡志翰	使用中	使用中
2	2020-06-20 14:17:37	使用中	1.71 - 使用中	Q / 2	G2101	410821020 / 江麗宇	使用中	使用中
3	2020-06-20 14:17:37	使用中	1.71 - 使用中	Q / 2	G2101	410783025 / 李翰宇	使用中	使用中
4	2020-06-20 14:17:37	使用中	1.71 - 使用中	Q / 2	G2101	410703003 / 林宏洋	使用中	使用中
5	2020-06-20 14:17:37	使用中	1.71 - 使用中	Q / 2	G2101	410721023 / 丁翊康	使用中	使用中
6	2020-05-18 17:39:06	使用中	0 - 使用中	Q / 2	G2126	410588051 / Nicholas Bougaard	使用中	使用中
7	2020-05-18 17:39:07	使用中	0 - 使用中	Q / 2	G2121	410774032 / 林藝駿	使用中	使用中
8	2020-06-20 14:16:23	2020-06-20 14:15:41	1.03 - 1.13	Q / 2	G2101	410821020 / 江麗宇	0.11	99.04
9	2020-06-20 14:16:23	2020-06-20 14:15:41	1.03 - 1.13	Q / 2	G2101	410783025 / 李翰宇	0.11	100.04
10	2020-06-20 14:16:23	2020-06-20 14:15:41	1.03 - 1.13	Q / 2	G2101	410703003 / 林宏洋	0.11	101.16

頁 1 (上 - 頁) / 下 - 頁 | 最後一頁 返回頁 1 / 共 43 頁



電力使用紀錄

輸入房號、姓名或學號、棟別及樓層開始時間、結束時間，狀態(全部、使用中、結束用電)按下 **查詢**，依查詢條件顯示電力使用紀錄並可依需求匯出

付款紀錄查詢

房號

姓名

學號


開始時間

結束時間

查詢結果

#	付款日期	學號/姓名	付款金額	備註
1	2020/04/22 17:40:18	410709025 / 黃麗仁	100	付款
2	2020/04/22 17:40:18	410709025 / 黃麗仁	100	付款
3	2020/04/22 17:40:18	410709025 / 黃麗仁	100	付款
4	2020/04/22 16:02:41	410709025 / 黃麗仁	100	付款
5	2020/04/22 16:02:41	410709025 / 黃麗仁	100	付款
6	2020/04/22 16:00:58	410709025 / 黃麗仁	100	付款
7	2020/04/22 16:00:58	410709025 / 黃麗仁	100	付款
8	2020/04/22 15:58:18	410709025 / 黃麗仁	100	付款
9	2020/04/22 15:58:18	410709025 / 黃麗仁	100	付款
10	2020/04/14 11:14:26	410709025 / 黃麗仁	100	付款

首頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 當前頁 1 | 共 2 頁



付款紀錄查詢

輸入房號、姓名、學號開始時間或結束時間，
 按下 ，依查詢條件顯示電力付款紀錄
 並可依需求匯出

系統使用現況

編號	全部學號/教職員卡號
房號	全部
姓名	全部
模式	全部
棟別	全部
樓層	全部

查詢

查詢結果

A/F#
更新時間: 2021-08-09 18:13:56

房號/房號: A0902/浴室 電話/真率: 1:7280536-07/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0902樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0902樓層卡/569673350/059873350/709 0/A0902樓層卡/569673990/059873990/709 0/A0902樓層卡/569623568/059923568/702	房號/房號: A0903/浴室 電話/真率: 2:14/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0903樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0903樓層卡/569873350/059873350/709 0/A0903樓層卡/569873990/059873990/709 0/A0903樓層卡/569623568/059923568/702	房號/房號: A0904/浴室 電話/真率: 2:14/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0904樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0904樓層卡/569873350/059873350/709 0/A0904樓層卡/569873990/059873990/709 0/A0904樓層卡/569623568/059923568/702	房號/房號: A0905/浴室 電話/真率: 0/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0905樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0905樓層卡/569873350/059873350/709 0/A0905樓層卡/569873990/059873990/709 0/A0905樓層卡/569623568/059923568/702
房號/房號: A0906/浴室 電話/真率: 0/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0906樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0906樓層卡/569873350/059873350/709 0/A0906樓層卡/569873990/059873990/709 0/A0906樓層卡/569623568/059923568/702	房號/房號: A0907/浴室 電話/真率: 0/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0907樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0907樓層卡/569873350/059873350/709 0/A0907樓層卡/569873990/059873990/709 0/A0907樓層卡/569623568/059923568/702	房號/房號: A0908/浴室 電話/真率: 0/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0908樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0908樓層卡/569873350/059873350/709 0/A0908樓層卡/569873990/059873990/709 0/A0908樓層卡/569623568/059923568/702	房號/房號: A0909/浴室 電話/真率: 0/4.8 床號/姓名/學號/卡號/房號 0/A0909樓層卡/569623522/059925222/709 0/A0909樓層卡/569873350/059873350/709 0/A0909樓層卡/569873990/059873990/709 0/A0909樓層卡/569623568/059923568/702



系統使用現況

輸入編號(學號/教職員卡號)、房號、姓名、模式、棟別或樓層按下 查詢 按鈕，依查詢條件顯示該寢室電力狀態、使用者等使用現況

用電現況

房號

棟別

樓層

查詢

查詢結果

匯出

房號	目前電錶度數	狀態
Q2101	0	開啟
Q2102	0	開啟
Q2103	0	開啟
Q2104	0	開啟
Q2105	0	開啟
Q2106	0	開啟
Q2107	0	開啟
Q2108	0	開啟
Q2109	0	開啟
Q2110	0	開啟

首頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 當前頁 1 | 共 21 頁



用電現況

輸入房號、棟別或樓層按下 **查詢**，依查詢條件顯示該寢室目前電錶度數及電力狀態

報表匯出

日報表
 月報表
 年報表

開始時間

結束時間

查詢

查詢結果

匯出

#	日期	卡號/姓名	借值金額	還賃金額	小計	備註
1	2020/04/22 17:40:18	1584141504 / 黃景仁	300	0	300	
2	2020/04/22 16:02:41	1584141504 / 黃景仁	200	0	200	
3	2020/04/22 18:00:58	1584141504 / 黃景仁	200	0	200	
4	2020/04/22 15:58:18	1584141504 / 黃景仁	200	0	200	
5	2020/04/14 11:14:29	1584141504 / 黃景仁	200	0	200	
6	2020/04/13 09:58:36	1584141504 / 黃景仁	100	0	100	
7	2020/04/13 09:51:08	0909417842 / 黃景仁	0	400	-400	
8	2020/04/13 09:48:48	0909417842 / 黃景仁	400	0	400	



報表匯出

報表匯出-日報表

輸入開始日期與結束日期按下

查詢

顯示日期區間內每日付款明細

報表匯出

選擇查詢的開始年/月份

年份 2020

月份 1月

選擇查詢的結束年/月份

年份 2020

月份 6月

查詢結果

#	日期	帳目總金額	匯票總金額	小計	備註
1	2020/04/13	500	400	100	
2	2020/04/14	200	0	200	
3	2020/04/22	900	0	900	

© AOITECH 合創數位科技 2020



報表匯出

報表匯出-月報表

輸入開始月份與結束月份按下

顯示月份區間內每日付款總額

報表匯出

日報表 月報表 年報表

選擇查詢年份

年份 2020

查詢

查詢結果

匯出

#	月份	價值總金額	運費總金額	小計	備註
1	2020/04	1600	400	1200	



報表匯出

報表匯出-年報表

輸入查詢年份按下查

查詢

顯示該年每月付款總額

3-2



管理設定



費率設定



付費上限



收費模式設定



退費時段設定



期末退費設定

費率設定

個別房間設定	全部房間設定
輸入房號 Ex. A101 查詢	用電度數 4.5 確認更新



輸入房號按下 **查詢** 後
才會顯示用電度數

個別房間設定	全部房間設定
輸入房號 Q2101 查詢	用電度數 4.5 確認更新
用電度數 4.5 確認更新	



費率設定

- ① 個別房間設定：輸入房號後，填寫用電度數，按下 **確認更新** 即可變更該寢室費率
- ② 全部房間設定：填寫用電度數，按下 **確認更新** 可統一變更全部寢室費率

付費上限

付費上限設定

確認更新



付費上限

設定付費總金額上限

收費模式設定

個別房間設定

輸入房號

Ex. A101

查詢

全部房間設定

收費設定

計費

確認更新

輸入房號按下 **查詢** 後
才會顯示用電度數

收費模式設定

個別房間設定

輸入房號

Q2101

查詢

收費設定

計費

免費

停用

計費

全部房間設定

收費設定

計費

確認更新



收費模式設定

①個別房間設定：輸入房號後，選擇收費模式，按下 **確認更新** 即可變更該寢室收費模式

②全部房間設定：選擇收費模式，按下 **確認更新** 新即可統一變更全部寢室費率

退費時段設定

目前已設定排程

新增指定時段

星期/指定日期	開始時間-結束時間	備註
星期一	排程1 不啟用	
	排程2 18:00-23:00	

設定啟用狀態：星期一

排程1

開始時間 結束時間 不啟用

排程2

開始時間 結束時間 不啟用


確認更新



若勾選“不啟用”
則此設定無效



退費時段設定

點選星期一～五欲修改的 ，
可設定星期一～日各退費時段，
設定完成後按下 **確認更新**
即完成設定

退費時段設定

目前已設定排程

星期	指定日期	開始時間-結束時間	備註	操作
星期一		排程1 不啟用		
		排程2 18:00-23:00		

新增指定時段

指定日期

排程1

開始時間 06:00 結束時間 11:00 不啟用

排程2

開始時間 06:00 結束時間 11:00 不啟用

確認新增

新增指定時段

若勾選“不啟用”則此設定無效



退費時段設定

點選 **新增指定時段**，可設定新增退費指定時段，設定完成按下 **確認更新** 即完成設定

期末退費設定

期末退費期間

開始時間

結束時間

[變更設定](#)

歷程修改紀錄一覽

建立日期	開始時間~結束時間	備註	設定者
2020/05/27	2020/06/01 ~ 2020/06/30	期末退費	aoadmin

© AOYTECH合創數位科技2020



期末退費設定

可設定期末的退費期間，檢視歷程修改紀錄

4



智慧公共廚房管理



查詢


4-1



管理設定

4-2

4-1



查詢



廚房使用紀錄

4-1



廚房使用現況

4-2



報表匯出

4-3

廚房使用紀錄

姓名

學號

廚房名稱

開始時間

結束時間

狀態

查詢

查詢結果

匯出

#	廚房名稱	開始用電時間	結束用電時間	開始度數 - 結束度數	學號/姓名	扣款金額
1	1	2021-08-09 14:44:28	2021-08-09 14:44:33	0-0.5	558873911/80211樓測卡	1.5
2	1	2021-08-09 14:42:18	2021-08-09 14:42:21	0-0.5	558873911/80211樓測卡	1.5
3	1	2021-08-09 14:40:25	2021-08-09 14:40:31	0.5-1	558873911/80211樓測卡	1.5
4	1	2021-08-09 14:37:42	2021-08-09 14:37:46	0-0.5	558873911/80211樓測卡	1.5
5	1	2021-08-09 14:34:30	2021-08-09 14:35:22	0-3	558873911/80211樓測卡	9
6	1	2021-08-09 14:31:44	2021-08-09 14:32:06	2.5-3.5	558873911/80211樓測卡	3

首頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 當前頁 4 / 共 4 頁

© AOTTECH 自創數位科技 2020



廚房使用紀錄

輸入姓名或學號、廚房名稱、開始時間、結束時間，狀態（全部、使用中、結束用電）
 按下 **查詢**，即依查詢條件顯示廚房使用紀錄並可依需求匯出

廚房使用現況		
1【開】	2【開】	3【開】
模式/負率：計費/3 電錶度數：17.5 更新時間：2021-07-28 16:39:13	模式/負率：計費/3 電錶度數：17.5 更新時間：2021-08-02 10:42:18	模式/負率：計費/3 電錶度數：17.5 更新時間：2021-08-02 10:42:18 當前使用者 房號：A04070 [id序號]姓名：[201]A0407檢測卡 扣款：\$1.5 / 餘額：\$407 學號：558873910 卡號：0558873910 開始時間：2021-08-02 10:42:18



廚房使用現況

進入後即顯示目前3座電力使用狀態，
若使用中，會顯示由某位同學在使用

報表匯出

日報表 月報表 年報表

廚房名稱 全部

開始時間 2021/06/01

結束時間 2021/06/03

查詢

查詢結果

匯出

#	日期	廚房名稱	卡號/姓名	扣款金額
1	2021/06/02	1	0568873810/A0407檢測卡	27



報表匯出

報表匯出-日報表

選擇廚房名稱、開始日期與結束日期

按下 **查詢**，顯示日期區間內每

日使用付款明細

報表匯出

日報表
 月報表
 年報表

廚房名稱

選擇查詢的開始年/月份

年份

月份

選擇查詢的結束年/月份

年份

月份

查詢結果

#	日期	廚房名稱	扣款總金額
1	2021/08/02	1	27



報表匯出

報表匯出-月報表

選擇廚房名稱、開始年/月與結束年/月按下 ，顯示 選擇月份區間內每日付款總額

報表匯出

日報表 月報表 年報表

廚房名稱 1

選擇查詢年份

年份 2021

查詢

查詢結果

匯出

#	年份	廚房名稱	扣款總金額
1	2021	1	97.5



報表匯出

報表匯出-年報表

選擇廚房名稱及年份按下 **查詢** ，
顯示 選擇年份內每月付款總額

模式&費率

1 【關】

模式

計費

費率

3

確認更新

2 【關】

模式

計費

費率

3

確認更新

3 【開】

模式

計費

費率

3

確認更新

當前使用者

[id序號]姓名：[201]A0407檢測卡

扣款：\$1.5

開始時間：2021-08-02 10:42:18



模式&費率

針對 3 座電力系統進行計費、免費、停用及費率進行設定

💡 注意：此為使用中時，則無法進行設定，需等結束用電後才可更新

5




客服處理現況

客服處理現況

房號	全部
學號	全部
開始時間	2021/08/03 
結束時間	2021/08/03 
狀態	全部 

查詢



客服處理現況

可在此頁查詢到客服的處理狀況



首頁

[點我開啓網站](#)



客服中心

[點我開啓網站](#)

END